



LED Bridge driver

42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI

Dimbare DALI LED Bridge driver met een constante stroom van 700 mA en een vermogen van 42W inclusief radio-interface voor de RF Module met keuze uit Zigbee of Casambi. De LEDs moeten in serieschakeling worden aangesloten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1006461 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500-1050 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 20 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Kleur | wit |
| Lengte | 12.3 cm |
| Breedte | 7.9 cm |
| Hoogte | 3 cm |
| Nettogewicht | 0.195 kg |
| Brutogewicht | 0.209 kg |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006454 | RF Module Casambi voor LED Bridge driver , single color |
| 1006199 | RF Module Zigbee voor DALI LED Bridge driver , single color |