




MAGICO 38

pendelarmatuur, E27, pendellengte 180 cm, 1x max. 10W, mat wit

De MAGICO-pendelarmaturen zijn elegante, kegelvormige armaturen die verkrijgbaar zijn in drie maten en drie kleurvarianten. In mat zwart, mat wit of een combinatie van zwart en goud bieden ze een breed scala aan vormgevingsmogelijkheden. Met hun open kabeleinde en een passende adapter zijn ze bovendien in een railsysteem te integreren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008504
Fitting	E27
Lichtbronnen	LED E27
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires, Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Kleur	mat wit
Hoogte	35 cm
Diameter	38 cm
Pendellengte	180 cm
Nettogewicht	1.7 kg
Brutogewicht	2.52 kg

Aanbevolen Lichtbronnen

1005265	ST64 E27 , led lichtbron goud 7,5W 2500K CRI90 320°
1005268	ST64 E27 , led lichtbron transparant 7,5W 2700K CRI90 320°

Accessoires

1004675	FITU , inbouwrozet wit
145990	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspan- ningsrail, zwart, incl. montagetoebereiden
143120	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouwrail, zwart, incl. tre- kontlasting en draadstang
1004745	FITU plafondrozet wit
1001542	HANGLAMPADAPTER , voor 3-fasen hoogvolt spanningsrail, verkeers- wit, incl. montagetoebe- horen
145994	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspan- ningsrail, grijs, incl. mon- tagetoebereiden
132600	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, zwart, incl. trekcontlasting
1004744	FITU , plafondrozet zwart
132601	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, wit, in- cl. trekcontlasting
143121	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouwrail, wit, incl. tre- kontlasting en draadstang
1004674	FITU , inbouwrozet zwart

143124

HANGLAMPADAPTER ,
voor hoogspanning een-
fase hoogspanningsop-
bouw rail, zilvergrijs, incl.
trekontlasting en draad-
stang